

NR800

SZYBKA REAKCJA.
WIELOPASMOWE ZAKŁÓCANIE.



HAWK NR800 to ręczny, wieloczęstotliwościowy neutralizator RF do zwalczania bezałogowych statków powietrznych sterowanych radiowo. Zakłóca pasma sterowania, transmisji danych i nawigacji satelitarnej, ograniczając możliwość kontynuowania misji.

Przeznaczony na wyposażenie drużyny/plutonu ogniowego, służb bezpieczeństwa publicznego, zespołów interwencyjnych i ochrony infrastruktury krytycznej. Zintegrowany wyświetlacz pokazuje stan urządzenia, tryb pracy i poziom naładowania akumulatora.

Emisja zakłóceń rozpoczyna się po naciśnięciu spustu. Zależnie od typu drona, jego konfiguracji i ustawień awaryjnych może skutkować przerwaniem misji, utratą sterowania, zawisem, lądowaniem lub powrotem do punktu startu.

PARAMETRY OGÓLNE

Zasilanie	36V do 42V
Akumulator	Li-Ion 10s 10Ah
Wymiary	530 x 446 x 456 mm
Masa	7,8 kg

PARAMETRY OPERACYJNE

Maksymalny zasięg	Do 1 km
Zakłócanie pasma	433MHz, 860-930MHz, 1.6GHz (GNSS), 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz
Moc wyjściowa RF	120W
Czas pracy	Do 60 minut
Czas ładowania	od 0 do 100% - 3h, od 20 do 85% - 1,5h

ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO

Temperatura pracy	-20° do +40°
Wilgotność	10-85%
Bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej	NO-06-A215-1:2022